

Milwaukee M12-18 FC - ładowarka

Ładowarka sieciowa z gniazdami M12 i M18 do akumulatorów Li-ion M12, M14 i M18 – ładowanie sekwencyjne, prąd 6,0 / 4,5 A. Sama ładowarka – bez akumulatorów.

MILWAUKEE

M12-18

ŁADOWARKA

4932451079

Właściwości

- **M12, M14 i M18** – jedno urządzenie do akumulatorów Li-ion trzech systemów.
- **Ładowanie sekwencyjne** – akumulatory ładują się kolejno – najpierw ten włożony jako pierwszy.
- **Montaż na ścianie** – ładowarkę można zawiesić w warsztacie lub na budowie.
- **Krótki czas ładowania** – M18 5,0 Ah w 59 min, M18 2,0 Ah w 26 min.

Zastosowanie

- **Warsztat** – stanowisko ładowania na ścianie
- **Budowa** – zasilanie z sieci 230 V
- **Serwis** – M12 i M18 w jednej ładowarce

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Do akumulatorów Li-Ion	Tak	
Do akumulatorów NiCd	Nie	
Do akumulatorów NiMH	Nie	
Montaż na ścianie	Tak	
Port ładowania	1 × M12, 1 × M18	
Prąd ładowania	6,0 / 4,5 A	
Typ akumulatora	Li-ion	
System	M12, M14, M18	
Typ ładowania	Sekwencyjny	
Uchwyt do przenoszenia	Nie	
Źródło zasilania	AC (zasilanie sieciowe)	
Waga	0,8 kg	
Czas ładowania M12 2,0 Ah	26 min	
Czas ładowania M12 2,5 Ah	40 min	
Czas ładowania M12 3,0 Ah	50 min	
Czas ładowania M12 4,0 Ah	52 min	
Czas ładowania M12 5,0 Ah	75 min	
Czas ładowania M12 6,0 Ah	95 min	
Czas ładowania M18 2,0 Ah	26 min	
Czas ładowania M18 3,0 Ah	36 min	
Czas ładowania M18 4,0 Ah	52 min	
Czas ładowania M18 5,0 Ah	59 min	

Dane producenta (pl.milwaukeeetool.eu) dla M12-18 FC, nr kat. 4932451079.

Sposób użycia

01 Podłączenie

Podłącz ładowarkę do gniazda 230 V.

02 Włożenie

Wsuń akumulator M18 lub wsuń akumulator M12 do gniazda.

03 Ładowanie

Dioda sygnalizuje ładowanie i jego zakończenie.

04 Drugi akumulator

Akumulatory ładują się kolejno.

05 Odłączenie

Po zakończeniu wyjmij akumulator i odłącz ładowarkę.

Ważne: przed pracą przeczytaj instrukcję producenta. Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarek Milwaukee M12/M18.

Najważniejsze parametry

Milwaukee M12-18 FC – ładowarka (nr kat. 4932451079), dane producenta

M12 / M18

gniazda

6,0 / 4,5 A

prąd ładowania

59 min

M18 5,0 Ah

0,8 kg

masa

W zestawie: Sama ładowarka – bez akumulatorów.

Zasilanie: system Milwaukee M18 (18 V Li-ion) · szczegóły w tabeli parametrów

Dobór - w praktyce

gniazda: M12 / M18

prąd ładowania: 6,0 / 4,5 A

M18 5,0 Ah: 59 min

masa: 0,8 kg

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym, zadaszonym miejscu.
- Chroń przed wilgocią, upadkiem i wysoką temperaturą.
- Zużyte akumulatory i urządzenia oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

Dokumenty i zgodność

- Milwaukee M12-18 FC
- nr katalogowy: 4932451079
- EAN: 4002395810581
- Sama ładowarka – bez akumulatorów

Bezpieczeństwo - w skrócie

Ryzyka: porażenie prądem przy uszkodzonym przewodzie, przegrzanie.

Zasady: używaj w suchym pomieszczeniu, nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.

Ochrona osobista: —



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Milwaukee M12-18 FC – ładowarka w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/milwaukee-szybka-ladowarka-m12-18fc.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (pl.milwaukeetool.eu). Wiążąca jest instrukcja obsługi producenta.