Milwaukee M12-18 C – ładowarka

Ładowarka sieciowa z gniazdami M12 i M18 do akumulatorów Li-ion M12, M14 i M18 – ładowanie sekwencyjne, prąd 3 A. Sama ładowarka – bez akumulatorów.

MILWAUKEE | M12-18 | ŁADOWARKA | 4932352959

Właściwości

- **M12, M14 i M18 –** jedno urządzenie do akumulatorów Li-ion trzech systemów.
- **Ładowanie sekwencyjne –** akumulatory ładują się kolejno – najpierw ten włożony jako pierwszy.
- **Montaż na ścianie –** ładowarkę można zawiesić w warsztacie lub na budowie.
- **Krótki czas ładowania –** M18 5,0 Ah w 100 min, M18 2,0 Ah w 40 min.

Zastosowanie

- **Warsztat –** stanowisko ładowania na ścianie
- **Budowa –** zasilanie z sieci 230 V
- **Serwis –** M12 i M18 w jednej ładowarce

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Do akumulatorów Li-Ion	**Tak**	
Montaż na ścianie	**Tak**	
Port ładowania	**1 × M12, 1 × M18**	
Prąd ładowania	**3 A**	
System	**M12, M14, M18**	
Typ ładowania	**Sekwencyjny**	
Uchwyt do przenoszenia	**Tak**	
Źródło zasilania	**AC (zasilanie sieciowe)**	
Waga	**0,92 kg**	
Czas ładowania M12 2,0 Ah	**40 min**	
Czas ładowania M12 2,5 Ah	**55 min**	
Czas ładowania M12 3,0 Ah	**70 min**	
Czas ładowania M12 4,0 Ah	**80 min**	
Czas ładowania M12 5,0 Ah	**110 min**	
Czas ładowania M12 6,0 Ah	**130 min**	
Czas ładowania M18 2,0 Ah	**40 min**	
Czas ładowania M18 3,0 Ah	**65 min**	
Czas ładowania M18 4,0 Ah	**80 min**	
Czas ładowania M18 5,0 Ah	**100 min**	
Czas ładowania M18 5,5 Ah	**115 min**	
Czas ładowania M18 8,0 Ah	**167 min**	
Czas ładowania M18 12,0 Ah	**250 min**	

Dane producenta (pl.milwaukeetool.eu) dla M12-18 C, nr kat. 4932352959.

Sposób użycia

01 Podłączenie
Podłącz ładowarkę do gniazda 230 V.

02 Włożenie
Wsuń akumulator M18 lub wsuń akumulator M12 do gniazda.

03 Ładowanie
Dioda sygnalizuje ładowanie i jego zakończenie.

04 Drugi akumulator
Akumulatory ładują się kolejno.

05 Odłączenie
Po zakończeniu wyjmij akumulator i odłącz ładowarkę.

Ważne: przed pracą przeczytaj instrukcję producenta. Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarek Milwaukee M12/M18.

Najważniejsze parametry

Milwaukee M12-18 C – ładowarka (nr kat. 4932352959), dane producenta

M12 / M18	3 A	100 min	0,92 kg
gniazda	prąd ładowania	M18 5,0 Ah	masa

W zestawie: Sama ładowarka – bez akumulatorów.

Zasilanie: system Milwaukee M18 (18 V Li-ion) · szczegóły w tabeli parametrów

Dobór – w praktyce

gniazda: M12 / M18

prąd ładowania: 3 A

M18 5,0 Ah: 100 min

masa: 0,92 kg

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym, zadaszonym miejscu.
- Chroń przed wilgocią, upadkiem i wysoką temperaturą.
- Zużyte akumulatory i urządzenia oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

Dokumenty i zgodność

- Milwaukee M12-18 C
- nr katalogowy: 4932352959
- EAN: 4002395376179
- Sama ładowarka – bez akumulatorów

Bezpieczeństwo – w skrócie

Ryzyka: porażenie prądem przy uszkodzonym przewodzie, przegrzanie.

Zasady: używaj w suchym pomieszczeniu, nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.

Ochrona osobista: —

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Milwaukee M12-18 C – ładowarka w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/milwaukee-ladowarka-m12-18c.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (pl.milwaukeetool.eu). Wiążąca jest instrukcja obsługi producenta.